


DEUTSCHE BUNDESPOST Fernmeldetechnisches Zentralamt Referate II J/V J	Technische Röhren 7-Stift-Röhren Zuordnung der Stifte zu den Elektroden	RPZ (X) N 34006 (Beiblatt)
--	--	---

Sockel von unten gesehen



Art: Bi

- 1 Anode
- 2 Heizung
- 3 frei
- 4 Gitter
- 5 Kathode
- 6 Heizung
- 7 Schirmfläche

Art: C3b, C3d

- 1 Anode
- 2 Heizung
- 3 Schirmgitter
- 4 frei
- 5 Kathode
- 6 Heizung
- 7 Schirmfläche

Art: E2b

- 1 frei
- 2 Heizung
- 3 Schirmgitter
- 4 frei
- 5 Kathode
- 6 Heizung
- 7 frei

Art: E2c

- 1 Anode
- 2 Heizung
- 3 Schirmgitter
- 4 Steuergitter
- 5 Kathode
- 6 Heizung
- 7 Schirmfläche

Art: E2d

- 1 Anode
- 2 Heizung
- 3 Schirmgitter
- 4 Steuergitter
- 5 Kathode
- 6 Heizung
- 7 frei

Art: Ec

- 1 Anode
- 2 Heizung
- 3 frei
- 4 Gitter
- 5 Kathode
- 6 Heizung
- 7 Schirmfläche

Art: Ed

- 1 Anode
- 2 Kathode
- 3 frei
- 4 Gitter
- 5 frei
- 6 Kathode
- 7 frei

Art: Z2b, Z2c

- 1 Anode
- 2 Heizung
- 3 frei
- 4 Anode
- 5 Kathode
- 6 Heizung
- 7 frei

Art: Z2d

- 1 Anode
- 2 Heizung
- 3 frei
- 4 Anode
- 5 Kathode
- 6 Heizung
- 7 Schirmfläche