

Hier soll eine einfache Methode für Mehrkreiser beschrieben werden (die bekannten Three-Dialer):

- 1) Radio einschalten. Abstimmen des Gerätes auf einen Sender im hochfrequenten Bereichsende (Frequenz relativ unkritisch). Vorteilhaft mit einem modulierten Messsender. Möglichst volles Ausgangssignal einstellen.
- 2) Radio ausschalten. Die zu neutralisierende Röhre ziehen, deren Heizspannungsversorgung unterbrechen (ganz verschieden, je nach Gerätekonstruktion) und Röhre wieder einsetzen.
- 3) Gerät einschalten. Nun wird das Signal leise zu hören sein. Evtl alle Kreise nochmals scharf nachstimmen und dann mit dem Neutrodon, dem Neutrokondensator, auf Signalminimum stellen. Evtl Kopfhörer zur Kontrolle anschliessen, um das Minimum besser zu hören.
- 4) Gerät ausschalten, Heizung wieder anschliessen.
- 5) Schritt 1-4 an den anderen HF-Stufen durchführen.